



### ■ 概述

DC020 是我司推出的一款性价比较高的 4 种音效声蜂鸣器驱动电路，采用 SOT-23-6 贴片封装形式。该电路可以通过 CH1 和 CH2 选择石英钟滴滴声、扫频声及两种报警声效来满足各种提示、报警等场合。

### ■ 应用

仪器、仪表、个人健康产品、车载、物联网等

### ■ SOT23-6 封装



### ■ 音效声选择说明

Pin3	Pin4	频率	音效	周期
0	0	2500	石英钟滴滴声	4 声
0	1	2400-2850	扫频声	1Hz
1	0	2400-2850	报警声 1	4.5Hz
1	1	2400-2850	报警声 2	10Hz

### ■ 性能特性

- 工作电压：2.0—6.0V
- 最大驱动电流：8mA
- 4 种可选择音效声
- SOT-23-6 封装

### ■ 典型应用电路

VCC=3-5V、电磁式蜂鸣器、1、6 脚并联输出，可提高输出驱动电流

